

Blatt 5

Ausgabe: 29.05.2013

Abgabe: 05.06.2012

5.1. Aufgabe (8)

Nochmal XOR

- a) Konstruiere Schaltkreise für XOR_n mit Tiefe d und Größe $\text{poly}(n) \cdot 2^{n^{O(1/(d-1))}}$.
- b) Konstruiere Schaltkreise für XOR_n mit Tiefe d und Größe $\text{poly}(n) \cdot 2^{O(n^{1/(d-1)})}$.

Zur Vorbereitung der beiden nächsten Aufgaben:

Satz (Vorlesung) *Ein Schaltkreis der Tiefe d für XOR_n hat mindestens $2^{\Omega(n^{1/(d-1)})}$ Gatter.*

Definition *Die Sprache L_1 ist genau dann AC_0 -reduzierbar auf die Sprache L_2 (Notation: $L_1 \leq_{AC_0} L_2$), wenn es für L_1 einen Schaltkreis gibt, der konstante Tiefe und polynomielle Größe hat und der neben Negationsgattern nur die folgenden Gattertypen von jeweils unbeschränktem Fanin verwendet: \wedge -Gatter, \vee -Gatter und Gatter, die L_2 entscheiden.*

Satz *Wenn $XOR_n \leq_{AC_0} L$ gilt, dann gibt es keinen AC_0 -Schaltkreis für L .*

5.2. Aufgabe (8)

MAJORITY

Zeige $XOR \leq_{AC_0} MAJORITY$, wobei

$$MAJORITY(x_1, \dots, x_N) = 1 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^N x_i \geq \lceil N/2 \rceil.$$

Hinweis: Nutze ein MAJORITY-Gatter, um die Funktion $\sum_{i=1}^n x_i \geq k$ zu berechnen.

5.3. Aufgabe (8)

UNDIRECTED-REACHABILITY

Zeige $XOR \leq_{AC_0} UNDIRECTED-REACHABILITY$.

Hinweis: Konstruiere zuerst einen Schaltkreis, der bei Eingabe x_1, \dots, x_n die Adjazenzmatrix des Graphen G mit der Knotenmenge $\{1, v_1, \dots, v_n, 2\}$ und den folgenden Kanten berechnet:

$$\{1, v_l\} \Leftrightarrow l = \min\{i : x_i = 1\}$$

$$\{v_r, 2\} \Leftrightarrow r = \max\{i : x_i = 1\}$$

$$\{v_i, v_j\} \Leftrightarrow i < j \wedge x_i = x_j = 1 \wedge x_k = 0 \text{ für } i < k < j.$$

Modifiziere G so, dass 2 genau dann von 1 aus erreichbar ist, wenn $XOR(x) = 1$.